

Florian – Groß-Rohrheim

- ENTWURF

Lernziel: Sicherer Umgang erlernen mit:

[] Inbetriebnahme [] Handhabung [] Anwendung
trainieren.

zeitlicher Ansatz (Std.): Y

max. Teilnehmerzahl: X

benötigte Fahrzeuge: [] ELW [] LF-16/12 [] LF 10/6 [] WL [] AB-W/S [] GW-L [] Boot

Geräte:

Objektvorschläge:

Quellen:

Funktion / Fahrzeug	Kennung	Einsatz-Status
Gemeindebrandinspektor / -stv.	01 / 02	1 Einsatzbereit über Funk
Kdow	1-10-1	2 Einsatzbereit auf Wache
ELW	1-11-1	3 Einsatzauftrag übernommen / auf dem Weg zur E-Stelle
LF-16/12 (mit TH-Beladung)	1-46-1 (alt: 44)	4 Ankunft E-Stelle
LF-10/6 (ohne TH-Beladung)	1-42-1 (alt: 43)	5 Sprechwunsch mit Lts.
WLF (i.d.R. m. AB Wasser/Schaum)	1-66-1	6 Einsatzmittel nicht einsatzbereit
GW-L (sonst. Versorg. /Logistik-Fzge)	1-69-1 (alt: 68)	9 Sprechwunsch
MTW	1-19-1	0 DRINGENDER Sprechwunsch m. Leitstelle
MZ-Boot	1-78-1	

ANTON BERTA CASAR DORA EMIL FRIEDRICH	GUSTAV HEINRICH IDA JUSTUS KAUFMANN	LUDWIG MARTA NORDPOL OTTO PAULA	QUELLE RICHARD SAMUEL THEODOR ULRICH	VIKTOR WILHELM XANTHIPPE YPSILON ZEPPELIN
--	---	---	--	---

Gemeinde	DMO	TMO	TMO-BG	Rufnamen
Abtsteinach	314			Feuerwehr Florian
Bensheim	315			DRK RotKreuz
Biblis	315			ASB Sama
Birkenau	311			Malteser Johannes
Bürstadt	314			Johanniter Akkon
Einhausen	311			RTH Christoph
Fürth	316			RTH-Bundeswehr SAR
Gorxheimertal	316			THW Heros
Grasellenbach	313			DLRG Pelikan
Groß-Rohrheim	316	EG 10	BG-FW	„SIE“ ! „bitte“, „danke“ denken, drücken, sprechen so kurz wie möglich, so lang wie nötig NICHT dazwischen quatschen !
Heppenheim	314			
Hirschhorn (Neckar)	314			
Lampertheim	313			
Lautertal (Odenwald)	311			
Lindenfels	313			
Lorsch	316			
Mörtenbach	313			
Neckarsteinach	311			
Rimbach	315			
Viernheim	311			
Wald-Michelbach	311			
Zwingenberg	313			

<Rufname> Florian
<Ort/Stadt> Groß-Rohrheim
<Kennung> 01
von
<Rufname> Florian
<Ort/Stadt> Groß-Rohrheim
<Kennung> 1-46-1
kommen
Funkgespräch endet mit „Ende“

Florian – Groß-Rohrheim

- ENTWURF

HRT -



Std. DMO = 316



2. Drehen



Wechsel der Gruppenordner (Schnellwahl)
Entsperren:
Menütaste drücken - *Taste drücken.
Drehknopf
1. Drücken

Wechsel DMO / TMO
Entsperren:
Menütaste drücken - *Taste drücken.
Grünen Knopf drücken und gedrückt halten.

TMO = Leitstellenfunk (Dieburg)
DA#_BG_FW

Stets auf Rückstellung (Std.Werte) der Geräte achten!

Beschreibung der Tasten:

Taste / Schalter	Funktion
1	Ein / Aus- / Beenden- / Ausgangsmodus
2	Sprechtaste (Push-to-talk, PTT)
3	Umschaltung Betriebsart TMO / DMO
4	Drehknopf für Lautstärkeregelung und Gruppenauswahl
5	Menütaste und Vierwege-Navigationsstaste (Menütaste auch für Tastensperre)
6	Funktionstasten: Aktivierung der im Display angezeigten Tastenfunktionen wie „Option“ und „KW-Liste“
7	Alphanumerische Tastatur mit * und # als Wahlblock und Texteingabe; * für Tastensperre
8	nicht belegt / ggf. Totmannfunktion belegt
9	Notruftaste
10	Tastensperre aufheben (mit 5)
11	Lautsprecherschalter/Aktivierung Ohrhörer
12	Umschaltung Audioprofil



Beschreibung der Funktionen:

Funktion	Tasten/Schalter
Ein / Aus	1 (gedrückt halten)
Lautstärkeregelung	4 (drehen)
Audioprofilauswahl	12 (gedrückt halten)
Gruppenauswahl / -wechsel	4 (drücken & drehen)
Betriebsmodus ändern	6, 5 (Optionen, dann auswählen)
Gruppenruf durchführen	2
Einzelruf durchführen	Service limitiert
Menüwechsel	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Notruf senden	9 (gedrückt halten)
Status senden	7 (gedrückt halten)
Mitteilung lesen	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Tastensperre	5, 10



Beschreibung der Tasten:

Taste / Schalter	Funktion
1	Ein / Aus- / Beenden- / Ausgangsmodus
2	Sprechtaste (Push-to-talk, PTT)
3	Umschaltung Betriebsart TMO / DMO
4	Drehknopf für Lautstärkeregelung und Gruppenauswahl
5	Menütaste und Vierwege-Navigationsstaste (Menütaste auch für Tastensperre)
6	Funktionstasten: Aktivierung der im Display angezeigten Tastenfunktionen wie „Option“ und „KW-Liste“
7	nicht belegt / ggf. Totmannfunktion belegt
8	Notruftaste
9	Lautsprecherschalter/Aktivierung Ohrhörer



Beschreibung der Funktionen:

Funktion	Tasten/Schalter
Ein / Aus	1 (gedrückt halten)
Lautstärkeregelung	4 (drehen)
Gruppenauswahl / -wechsel	4 (drücken & drehen)
Betriebsmodus ändern	6, 5 (Optionen, dann auswählen)
Gruppenruf durchführen	2
Einzelruf durchführen	Service limitiert
Menüwechsel	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Notruf senden	8 (gedrückt halten)
Mitteilung lesen	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Tastensperre	5 (Menütaste, dann Vierwegetaste links)



Beschreibung der Tasten:

Taste / Schalter	Funktion
1	Ein-Aus- / Beenden- / Ausgangsmodus-Taste
2	Drehknopf für Lautstärkeregelung und Gruppenauswahl
3	Umschaltung Betriebsart TMO / DMO
4	Menütaste und Vierwege-Navigationsstaste
5	Funktionstasten: Aktivierung der im Display angezeigten Tastenfunktionen wie „Option“ und „KW-Liste“
6	Alphanumerische Tastatur mit * und # als Wahlblock und Texteingabe;
7	Lautsprecherschalter (niedrig / laut)
8	Helligkeit Display
9	Notruftaste



Beschreibung der Funktionen:

Funktion	Tasten/Schalter
Ein / Aus	1 (gedrückt halten)
Lautstärkeregelung	2 (drehen), 7 (Profil ändern)
Gruppenauswahl / -wechsel	2 (drücken & drehen)
Betriebsmodus ändern	4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Gruppenruf durchführen	3 (gedrückt halten)
Einzelruf durchführen	Sprechtaste am HA drücken
Menüwechsel	4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Notruf senden	9 (gedrückt halten)
Status senden	6 (gedrückt halten)
Mitteilung lesen	4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Helligkeit im Display ändern	8

